

**Руководство по настройке телевизора  
серии «ET-2175DG»  
Системы: PAL/SECAM BG/DK/I, NTSC M  
Пошаговая схема настройки**

1. регулировка В+
2. настройка VCO и AFT
3. настройка RFAGC
4. настройка ускоряющего напряжения и фокуса экрана
5. настройка баланса «белого»
6. настройка яркости
7. настройка центровки и размеров экрана (PAL)
8. настройка центровки и размеров экрана (NTSC)

**Процесс настройки**

**Режим «D»**

Войдите в режим «D» нажав кнопку D-Mode ON/OFF на сервисном пульте.

При использовании обычного пульта, для входа в режим «D», нажмите кнопку VOLUME DOWN (уменьшение громкости) на панели телевизора и снизив громкость до минимального уровня, не отпуская кнопку, нажмите кнопку DISPLAY на пульте дистанционного управления.

После входа в сервисный режим вы можете произвести настройку параметров по следующей схеме:

Нажмите кнопку «1», чтобы войти в меню регулировки баланса белого,

Настройка	Описание
RCUT	Предел красного
BCUT	Предел синего
GCUT	Предел зелёного
BDRV	Регулировка синего
GDRV	Регулировка зелёного

Нажмите кнопку «2», чтобы войти в меню настройки размеров экрана в системе PAL,

Настройка	Описание
VPOS50	Позиция по вертикали
HIGH50	Размер по вертикали
VLIN50	Линейность по вертикали
VCS50	S-корректировка по вертикали
OSDV50	Позиция экранного меню по вертикали
HPOS50	Позиция по горизонтали

Нажмите кнопку «3», чтобы войти в меню настройки размеров экрана в системе NTSC,

Настройка	Описание
VPOS60	Позиция по вертикали
HIGH60	Размер по вертикали
VLIN60	Линейность по вертикали
VCS60	S-корректировка по вертикали
OSDV60	Позиция экранного меню по вертикали
HPOS60	Позиция экранного меню по горизонтали

Нажмите кнопку «4», чтобы войти в меню настройки чёткости изображения,

Настройка	Описание
SHPTV3	50% чёткость в системе 3.58 (TV)
SHPAV3	50% чёткость в системе 3.58 (AV)
SHPTV4	50% чёткость в системе 4.43 (TV)
SHPAV4	50% чёткость в системе 4.43 (AV)
SHPX	Максимальная чёткость
SHPN	Минимальная чёткость

Нажмите кнопку «5», чтобы войти в меню настройки звука,

Настройка	Описание
NIML	07
VOL1	07
VOL2	07
DRIFT	03
HCOUNT	06

Нажмите кнопку «6», для настройки AGC и параметров громкости,

Настройка	Описание
RFAGC	Настройка AGC
HAFC	Настройка HAFC
S-R-Y	Настройка цветности в системе
S-B-Y	Настройка цветности в системе
VOL01	Уровень громкости на 1%
VOL25	Уровень громкости на 25%
VOL50	Уровень громкости на 50%

Нажмите кнопку «7» для настройки системы,

Настройка	Описание	Параметры настройки
VCDM0	Настройка системы	68
VCDM1	Настройка системы	00
VCDM2	Настройка системы	40
MOD0	Настройка системы	02
MOD1	Настройка системы	32
MOD2	Настройка системы	50
OPTION	Настройка системы	04

Нажмите кнопку «8», чтобы войти в меню 1 настройки параметров изображения,

Настройка	Описание
SCNT	Контраст сигнала
CNTX	Максимальный контраст
CNTN	Минимальный контраст
BRTX	Максимальная яркость
BRTN	Минимальная яркость
COLX	Максимальная цветность
COLN	Минимальная цветность

Нажмите кнопку «9», чтобы войти в меню 2 настройки параметров изображения,

Настройка	Описание
CNTC	50% контраст
BRTC	50% яркость
COLC	50% цветность
TNTC	50% тона (NTSC)
COLP	Уровень цветности для PAL
COLS	Уровень цветности для SECAM
BRTS	Яркость для SECAM

Нажмите кнопку «0», чтобы войти в меню настройки экранного меню,

Настройка	Описание
OSD	Позиция экранного меню по горизонтали
TXCX	Интенсивность экранного меню при максимальном контрасте
RGCN	Интенсивность экранного меню при минимальном

	контрасте
TNTX	Максимальный уровень тона (NTSC)
TNTN	Минимальный уровень тона (NTCS)

## 1. Настройка вольтажа

1. Включите питание телевизора  $\sim 110-240\text{ V}$  ( $\pm 5\text{V}$ ), подайте стандартный тестовый сигнал PHILIPS на RF вход.
2. В режиме STANDART установите напряжение (B+)  $112\text{V}$  ( $\pm 0.5\text{V}$ ) с помощью VR801.

## 2. Настройка VCO и AFT

1. Подайте сигнал  $38.9\text{MHz}$  на IF вход.
2. Замерьте напряжение на ножке 48 микросхемы IC201.
3. Регулировкой T201 установить на ножке 48 микросхемы IC201 напряжение  $4.62 (\pm 0.2)\text{V}$  (Изображение должно оставаться стабильным).
4. (Настройка AFT производится только с сервисного ПДУ)  
Войдите в режим "D" и нажмите кнопку ВВЕ (обновление), это запустит процесс автоматической настройки AFT. По завершении процесса на экране появится надпись «PIFAFT OK».

## 3. Настройка RFAGC

1. Подключите осциллограф к коллектору транзистора Q101.
2. Подайте сигнал в шкале серого с амплитудой  $70\text{dB}$ .
3. Отрегулируйте RFAGC до  $0.8\text{Vpp}$ .

## 4. Настройка фокуса, ускоряющего напряжения и яркости.

1. Подайте сигнал «сетка».
2. Регулируя «FOCUS» VR (ТДКС), добейтесь характерной чёткости изображения.
3. Войдите в режим «D» и, нажав кнопку «1--», сверните изображение в одну горизонтальную линию. Затем, регулируя «SCREEN» VR (ТДКС), доведите интенсивность линии до минимальной видимости.

4. Снова нажав кнопку «1--», разверните изображение.
5. Выберите BRTS и отрегулируйте яркость, добившись видимости второй линии в 8 – уровневой шкале серого.

## **6. Настройка баланса белого.**

1. Подайте чёрно-белый сигнал в режиме STANDART.
2. Используя анализатор цвета, замерьте чёрную часть экрана. Изменяя параметры BCUT (предел синего) и GCUT (предел зелёного), добейтесь показаний анализатора  $x=284$ ,  $y=299$ .
3. Затем замерьте белую часть экрана. Изменяя параметры BDRV (регулировка синего) и GDRV (регулировка зелёного), добейтесь показаний анализатора  $x=284$ ,  $y=299$ .
4. Повторяя действия 2 и 3, добейтесь соответствующих показаний чёрной и белой части экрана.

## **7. Настройка геометрии изображения (PAL)**

1. В режиме STANDART подайте сигнал «сетка (PAL)» на RF вход.
2. Выберите HPOS50 и отрегулируйте центр по горизонтали.
3. Выберите VPOS50 и отрегулируйте центр по вертикали.
4. Выберите HIGH50 и отрегулируйте размер (амплитуду) по вертикали.
5. Выберите VLIN50 и отрегулируйте линейность по вертикали.
6. Выберите VCS60 и отрегулируйте S – корректировку по вертикали.

## **8. Настройка геометрии изображения (NTSC)**

1. В режиме STANDART подайте сигнал «сетка (NTSC)» на RF вход.
2. Выберите HPOS50 и отрегулируйте центр по горизонтали.
3. Выберите VPOS50 и отрегулируйте центр по вертикали.
4. Выберите HIGH50 и отрегулируйте размер (амплитуду) по вертикали.
5. Выберите VLIN50 и отрегулируйте линейность по вертикали.
6. Выберите VCS60 и отрегулируйте S – корректировку по вертикали.



ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР  
МОДЕЛЬ: ET-2175  
PAL SECAM B/G D/K  
(NTSC 3.58/4.43AV) AV(INX2)

CXEMA: 01-2175MU-M2AA  
MAIN BD: 40-2175MU-MA

ET-2175						
Код модели	Плата	Кодовый №	Описание	Кол-во	Поз. №	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	41-Ш0025-BOO	WIRE BARE JUMPER 2.5MM	1	FORQ610(B-C)	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	41-WJ0025-BOO	WIRE BARE JUMPER 2.5MM	1	FORQ611(B-C)	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	27-PBC392-JOX	CAP. P.E. 0.0039UF 50V +/-5%	2	C601,C603	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CE0102-JNX	RES. C.F. 1KOHM 1/2W +/-5%	1	R312A	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	27-RHQ563-JOX	CAP. PP 0.056 UF 400V +/-5%	1	C410	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	38-236560-OOX	COIL I.F.T. 236560 FOR VCO	1	T201	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-FH0332-JIX	RES. M.O. 3.3K OHM 3W +/-5%	1	R402	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	14-255670-LRX	LED HFR105	1	D051	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	41-WJ0025-BOO	WIRE BARE JUMPER 2.5MM	1	FOR Q403 (C-E)	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	13-OOLA79-75S	IC LA7975 SIF CONVERTER	1	IC202	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	13-000040-53P	IC 4053 (ANALOG SW)	1	IC901	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0220-JNX	RES. C.F. 22 OHM 1/6W +/-5%	1	R901	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0363-JNX	RES. C.F. 36K OHM 1/6W +/-5%	1	R304	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0393-JNX	RES. C.F. 39K OHM 1/6W +/-5%	2	R209, R294	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0562-JNX	RES. C.F. 5.6K OHM 1/6W +/-5%	3	R029, R030, R031	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0622-JNX	RES. C.F. 6.2K OHM 1/6W +/-5%	1	R224	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0683-JNX	RES. C.F. 68K OHM 1/6W +/-5%	1	R307	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0912-JNX	RES. C.F. 9.1 K OHM 1/6W +/-5%	1	R225	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CD0183-JNX	RES. C.F. 18K OHM 1/4W +/-5%	1	R412A	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	26-AMM331-JZX	CAP. CER 330 PF 2KV +/-5% SL	1	C406A	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	26-EBP150-JC1	CAP. CER 15 PF 50V +/-5% CH	1	C270	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	26-EBP220-JC1	CAP. CER 22 PF 50V +/-5% CH	1	C269	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	27-AHR394-JOX	CAP. M.PP 0.39 UF 400V +/-5%	1	C421	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	27-ALR103-JOX	CAP. M.PP 0.01 UF 1.6KV +/-5%	1	C406	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	27-PBC222-JOX	CAP. P.E. 0.0022 UF 50V +/-5%	1	C257	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	34-R100J2-OEX	COIL PL- 10 UH +/-5%	1	L208	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	36-LIN390-XX1	COIL LINEARITY 39 UH (3P)	1	L412	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	36-WID151-XX1	COIL WIDTH 150UH(3P)	1	L411	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	41-WJ0065-BOO	WIRE BARE JUMPER 6.5MM	1	FOR S005(GND)	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	45-108780-40X	CER. FILTER 6.0MHZ	1	X206	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	45-130390-60X	CER. TRAP TPS 6.5MHZ	1	X203	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	45-135070-60X	CER. TRAP TPRS 5.5MHZ	1	X204	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	45-141 71 0-1 OX	CER. RESONATOR ZTB503F2	1	X205	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	46-10960W-047	PIN BASE 4 TJC3-4A	1	P002	FOR 46-28246H-047 (F CTL BD)
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	46-10964W-067	PIN BASE 6 TJC3-6A	1	P904	FOR 46-30790H-067 (SIDE AV BD)
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	46-27404W-082	PIN BASE *8 TJC8-8Y	1	S202	FOR 46-27403H-082 (SECAM BD P202)
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	47-318350-00G	RCA JACK 6P RED/SW. WHT. YEL	1	P901	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	54-268340-000	SPONGE CUSHION 15X45X3MM	1	STICK ON H.SINK(IC601) & SECAM BD	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	62-338900-OHA	LED HOLDER	1		
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	70-271510-00A	SERVICE CARD	1	FOR PRODUCTION USE	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	26-ABC121-JZX	CAP. CER 120 PF 50V +/-5% SL	1	C031	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	34-R829J2-OEX	COIL PL - 8.2 UH +/-5%	1	L212	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	41-WJ0025-BOO	WIRE BARE JUMPER 2.5MM	1	FORQ213(C-E)	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	07-UV1355-SLB2	TUNER UV1355/SLB-2(DK IEC 5V)	1	TU101	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	45-292650-300	SAW FILTER K2959M (PIF 38 MHZ)	1	Z101	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	13-A02V01-TOP	ICTCLM17VIR(CPU)	1	IC001	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	10-1N4001-EB1	DIODE 1 N4001 (RECTIFIER)	1	D301	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	10-1N4002-EB1	DIODE 1 N4002 (RECTIFIER)	1	D411	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	10-79C9V1-DB1	DIODE ZENER9V1 1/2W5%	1	D404	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	10-PC574J-DJ1	DIODE ZENER UPC 574J	1	D001	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	11-2N3904-OB1	NSISTOR2N3904	1	Q001	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	11-SA1015-YB1	TRANSISTOR 2SA1015Y	4	Q007, Q203, Q205, Q601	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	11-SC2482-OB1	TRANSISTOR 2SC2482	1	Q401	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	11-SC3779-DB1	TRANSISTOR 2SC3779D (RF AMPL)	1	Q101	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	11-TA124E-SB1	TRANSISTOR DTA124ES (TP)	1	Q304	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	11-TC144E-SB1	TRANSISTOR DTC144ES (TP)	4	Q211,Q301,Q606, Q607	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	13-000040-66P	IC 4066 (ANALOG SW.)	1	IC603	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	13-OOMC78-09S	IC MC7809C LINEAR +9V 1A	1	IC401	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	13-OTA840-3KS	ICTA8403K (VERT. OUTPUT)	1	IC301	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	13-M24C04-OOP	IC M24C04 EEPROM 4K	1	IC002	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	13-TB1238-ANP	IC TB1238AN (P/SIF/VCD) CH/P	1	IC201	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0106-JNX	RES. C.F. 10M OHM 1/6W +/-5%	1	R134	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB01 23-JNX	RES. C.F. 12K OHM 1/6W +/-5%	1	R231	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0183-JNX	RES. C.F. 18K OHM 1/6W +/-5%	1	R922A	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0224-JNX	RES. C.F. 220K OHM 1/6W +/-5%	1	R232	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0272-JNX	RES. C.F. 2.7K OHM 1/6W +/-5%	1	R266	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0303-JNX	RES. C.F. 30K OHM 1/6W +/-5%	1	R210	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0391-JNX	RES. C.F. 390 OHM 1/6W +/-5%	2	R219, R220	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0470-JNX	RES. C.F. 47 OHM 1/6W +/-5%	4	R009, R010, R026, R061 R027, R110, R239, R401, R906, R908, R923	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0471 -JNX	RES. C.F. 470 OHM 1/6W +/-5%	7	R036, R902, R924, R925, R926, R927, R928, R929, R930, R931	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0473-JNX	RES. C.F. 47K OHM 1/6W +/-5%	10		
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0560-JNX	RES. C.F. 56 OHM 1/6W +/-5%	1	R112	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0561-JNX	RES. C.F. 560 OHM 1/6W +/-5%	1	R247	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CB0681-JNX	RES. C.F. 680 OHM 1/6W +/-5%	1	R040	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CD0100-JNX	RES. C.F. 10 OHM 1/4W +/-5%	1	R039	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CE0109-JNX	RES. C.F. 1 OHM 1/2W +/-5%	1	R303	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CE0121-JNX	RES. C.F. 120 OHM 1/2W +/-5%	1	R221	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-CE0479-JNX	RES. C.F. 4.7 OHM 1/2W +/-5%	1	R640	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-FF0103-JGX	RES. M.O. ,10K OHM 1W +/-5%	1	R413	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-FF0122-JGX	RES. M.O. 1.2K OHM 1W +/-5%	1	R441	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-FF0189-JGX	RES. M.O. 1.8 OHM 1W +/-5%	1	R305	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-FF0331-JGX	RES. M.O. 330 OHM 1 W +/-5%	1	R336	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	18-FF0472-JGX	RES. M.O. 4.7K OHM 1W +/-5%	1	R408	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	25-BCA102-M1X	CAP. ELEC 1 000 U F 1 6V +/-20%	2	C416, C635	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	25-BCB100-M1X	CAP. ELEC 10 UF 16V +/-20%	3	C041,C217, C245	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	25-BCB220-M1X	CAP. ELEC 22 UF 16V +/-20%	4	C246, C903, C906, C909	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	25-BDA1 02-M 1 X	CAP. ELEC 1 000 UF 25V +/-20%	1	C606	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	25-BDA471-M1X	CAP. ELEC 470 UF 25V +/-20%	2	C306, C604	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	25-BEA471-M1X	CAP. ELEC 470 UF 35V +/-20%	1	C413	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	25-BEB101-M1X	CAP. ELEC 100 UF 35V +/-20%	2	C308, C320	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	25-BFB109-M1X	CAP. ELEC 1 UF 50V +/-20%	11	C211, C234, C602, C615, C619, C622, C624, C904, C905, C907, C908	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	25-BFB479-M1X	CAP. ELEC 4.7 UF 50V +/-20%	1	C104	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	25-BJA470-M1X	CAP. ELEC 47 UF 160V +/-20%	1	C41 1	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	25-BLA100-M1X	CAP. ELEC 10 UF 250V +/-20%	1	C408	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	26-AIC102-KBX	CAP. CER 1000 PF 500V +/-10% B	1	C401	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	26-AIC391-KBX	CAP. CER 390 PF 500V +/-10% B	3	C407, C412, C414	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	26-EBP104-ZC1	CAP. CER 0.1UF 50V +80-20% F	4	C036, C214, C215, C216	
08-2175MU-MA3	ASS'Y-MAIN BD	26-EBP120-JC1	CAP. CER 12 PF 50V +/-5% CH	1	C201	

08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	26-EBP220-JZ1	CAP. CER 22 PF 50V 5% SL TUBU	2	C022, C023	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	26-EBP300-JZ1	CAP. CER 30 PF 50V +/-5% SL	2	C024, C025	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	26-EBP471-JC1	CAP. CER 470 PF 50V +/-5% CH	1	C044	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	27-MBC224-JOX	CAP. M. P.E. 0.22 UF 50V +/-5%	1	C229	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	27-PBC472-JOX	CAP. P.E. 0.0047 UF 50V +/-5%	1	C231	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	27-PBC562-JOX	CAP. P.E. 0.0056UF 50V +/-5%	1	C422	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	34-A109KO-1IX	COIL CHOKE 1 UH +/-10%	1	L102	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	34-A608K6-1BX	COIL CHOKE 0.6 UH +/-10%	1	L402	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	34-R220J2-OEX	COIL PL - 22 UH +/-5%	3	L001,L002,L403	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	34-R229J2-OEX	COIL PL - 2.2 UH +/-5%	1	LOOS	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	34-R330J2-OEX	COIL PL - 33 UH +/-5%	3	L202, L203, L210	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	36-107483-002	TRANSFORMER HORIZ DRIVER	1	T401	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0085-BOO	WIRE BARE JUMPER 8.5MM	5	J002, J204, J207, J232, J237	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0165-BOO	WIRE BARE JUMPER 16.5MM	2	J217,J254	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0200-BOO	WIRE BARE JUMPER 20MM	1	J250	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	45-107190-10X	CRYSTAL 4.43 MHZ	1	X202	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	45-252300-1 OX	CRYSTAL 8 MHZ	1	X001	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	46-10964W-067	PIN BASE *6 TJC3-6A	1	P101	FOR W.BAL. ADJUST
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	46-12866W-027	PIN BASE *2 TJC3-2A	1	P602	FOR 46-14026H-027 (SPK)
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	46-12866W-027	PIN BASE *2 TJC3-2A	1	P001	FOR AGING TEST
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	46-12866W-02X	PIN BASE *2S11-02W	1	P601	FOR 46-14026H-02X (SPK)
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	46-20598W-047	PIN BASE *4TJC1-4A	1	P401	FOR DY CONNECTOR
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	62-10654X-OOF	UNI - TIE 2.5X95MM	8		
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	62-227680-OUA	HOLDER CABLE FOR FBT	1		
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	63-B4015X-AB2	S/TSREW B4X15AB	1	MTG FBT & H.SINK	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	64-P3010X-104	M/C SCREW P 3X10	2	FOR IC301 & Q402	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	65-Z3005X-23M	NUTM3	2	FOR IC301 & Q402	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	71-Z70870-OA9	LABEL	3		
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	90-209770-000	SILICONE GREASE G-746	0.0003	FOR Q402 & IC601	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	90-269080-000	CLEAN COATING	0.0001		
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0115-BOO	WIRE BARE JUMPER 11. 5MM	2	J104,J246	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0155-BOO	WIRE BARE JUMPER 15.5MM	1	J016	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0130-BOO	WIRE BARE JUMPER 13MM	2	J621,J622	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	46-1 0960 W-047	PIN BASE *4 TJC3-4A	1	P402	FOR 46-3061 5H-047 (CRT BD P502)
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	46-1 3541 W-057	PIN BASE *5 TJC3-5A	1	P201	FOR 46-27240H-057 (CRT BD P503)
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0125-BOO	WIRE BARE JUMPER 12.5MM	18	D406, J011, J117, J120, J203, J208, J236, J249, J302, J401, J402, J601, J616, J617, J618, J619	R310, R601
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	26-EBP103-ZF1	CAP. CER 0.01 UF 50V +80-20% F	24	C021, C026, C027, C029, C042, C112, C113, C114, C203, C204, C210, C218, C223, C226, C237, C242	C244, C415, C417, C425, C605, C636, C902, C931
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	62-291630-OHH	SUPPORTER	1	FOR FBT & H.SINK	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0750-JNX	RES. C.F. 75 OHM 1/6W +/-5%	2	R235, R904	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	26-EBP102-KB1	CAP. CER 1000PF 50V 10% B TUBU	6	C032, C033, C221, C272, C309, C404	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	26-EBP222-KB1	CAP. CER 2200PF 50V +/-10% B	1	C212	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	26-EBP472-KB1	CAP. CER 4700 PF 50V +/-10% B	1	C235	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	26-EBP473-ZF1	CAP. CER 0.047 UF 50V 80-20% F	1	C314	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	64-P3006X-104	M/C SCREW P 3 X 6	2	FORIC401 &IC402	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0104-JNX	RES. C.F. 100KOHM 1/6W +/-5%	3	R035, R037, R042	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	25-BFB100-M1X	CAP. ELEC 10 UF 50V +/-20%	1	C219	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0100-BOO	WIRE BARE JUMPER 10MM	20	J006, J008, J021, J026, J029, J034, J035, J121, J122, J123, J209, J231, J235, J238, J241, J605	J60
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	10-79C5V1-DB1	DIODE ZENER 5V1 1/2W5%	1	D004	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	10-79C4V7-DB1	DIODE ZENER 4V7 1/2W 5%	1	D208	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0223-JNX	RES. C.F. 22K OHM 1/6W +/-5%	1	R218	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	25-BCB101-M1X	CAP. ELEC 100 UF 16V +/-20%	8	C030, C101, C205, C225, C236, C426, C609, C901	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	25-BFB229-M1X	CAP. ELEC 2.2 UF 50V +/-20%	2	C003, C612	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	26-EBP829-JC1	CAP. CER 8.2PF 50V +/-5% CH	1	C020	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0150-BOO	WIRE BARE JUMPER 15MM	20	D006, D007, D008, D009, J015, J022, J023, J024, J025, J026, J030, J031, J032, J033, J107, J242	J247, J303, J614, R410
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	13-OTDA74-96S	1C TDA7496 (AUDIO)	1	IC601	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0820-JNX	RES. C.F. 82 OHM 1/6W +/-5%	2	R909, R914	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-EF0109-JGX	RES. FUS. 1OHM1W+-5%	5	R403, R405, R406, R407, R409	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0050-BOO	WIRE BARE JUMPER 5MM	1	FOR Q602 (B-E)	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0050-BOO	WIRE BARE JUMPER 5MM	1	FOR Q604 (B-E)	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0080-BOO	WIRE BARE JUMPER 8 MM	4	J244, J245, J602, J603	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0110-BOO	WIRE BARE JUMPER 11 MM	1	J027	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0140-BOO	WIRE BARE JUMPER 14MM	5	J227, J228, J230, J625, J626	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0170-BOO	WIRE BARE JUMPER 17MM	2	J036, J037	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0180-BOO	WIRE BARE JUMPER 18MM	4	J218, J219, J223, J224	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0175-BOO	WIRE BARE JUMPER 17.5MM	1	J046	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	67-H30752-1AO	HEAT SINK	2	FOR IC301 & Q402	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	64-B3008X-104	M/C SCREW B 3X8	1	FOR IC601	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	67-H10918-4M2	HEAT SINK	1	FOR IC402	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	67-H24249-2M2	HEAT SINK	1	FOR IC401	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	13-L7805C-VAP	1C L7805CV 1.5A (REGULATOR)	1	IC402	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	13-OAN78L-05A	1C 78L05 VOLT REGULATOR 0.5A	1	IC101	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-FF0153-JGX	RES. M.O. 15K OHM 1W +/-5%	1	R404	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CE0331-JNX	RES. C.F. 330 OHM 1/2W +/-5%	1	R414	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-FF0100-JGX	RES. M.O. 10 OHM 1 W +/-5%	1	R410A	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-DF0229-JGX	RES. M.F. 2.2 OHM 1W +/-5%	1	R603	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	67-H34423-8AO	HEAT SINK A=60MM	1	FOR IC601	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0271-JNX	RES. C.F. 270 OHM 1/6W +/-5%	4	R215, R216, R217, R273	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	26-EBP470-JZ1	CAP. CER 47 PF 50V +/-5% SL	1	C001	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	27-PBC152-JOX	CAP. P.E. 0.0015 UF 50V +/-5%	1	C311	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0331-JNX	RES. C.F. 330 OHM 1/6W +/-5%	2	R282, R284	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0101-JNX	RES. C.F. 100 OHM 1/6W +/-5%	4	R048, R049, R238, R251	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	26-EBP221-JC1	CAP. CER 220 PF 50V +/-5% CH	3	C004, C010, C427	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0332-JNX	RES. C.F. 3.3K OHM 1/6W +/-5%	2	R611,R614	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	11-DD1555-OA2	TRANSISTOR 3DD1555 (HORIZ)	1	Q402	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	11-KSD882-OA1	TRANSISTOR KSD882 (POWER)	1	Q608	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	25-BEB470-M1X	CAP. ELEC 47 UF 35V +/-20%	1	C613	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0025-BOO	WIRE BARE JUMPER 2.5MM	1	FOR Q609 (B-C)	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CD0103-JNX	RES. C.F. 10K OHM 1/4W +/-5%	1	R616	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CD0331-JNX	RES. C.F. 330 OHM 1/4W +/-5%	1	R615	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0182-JNX	RES. C.F. 1.8KOHM 1/6W +/-5%	2	R032, R642	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	25-GFB109-K1X	CAP. ELEC 1UF 50V +/-10%	1	C220	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	25-GFB229-K1X	CAP. ELEC 2.2UF 50V +/-10%	1	C305	



08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	10-TFR104-EB3	DIODE TFR104 (FAST RECOVER)	3	D401.D402, D403	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	02-270090-OOB	IR RECEIVER MODULE HS0038A	1	IR001	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0065-BOO	WIRE BARE JUMPER 6.5MM	8	J113, J210, J211, J214, J608, J612, J918, R133	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	26-AIC332-KBX	CAP. CER 3300 PF 500V +/-10% B	1	C403	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	27-RCK333-J03	CAP. PP 0.033UF 100V +/-5%	1	C405	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	25-BHB100-M1X	CAP. ELEC 10UF 100V +/-20%	1	C420	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0103-JNX	RES. C.F. 10K OHM 1/6W +/-5%	25	R001, R011, R012, R017, R019, R020, R033, R034, R038, R043, R051, R052, R222, R228, R415, R602	R604, R605, K607, R633, R636, R915, R916, R917, R918
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	26-EBP100-JC1	CAP. CER 10 PF 50V +/-5% CH	1	R202	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	27-MBC474-JOX	CAP. M. P.E. 0.47 UF 50V +/-5%	1	C222	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0333-JNX	RES. C.F. 33K OHM 1/6W +/-5%	3	R005, R006, R922	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0153-JNX	RES. C.F. 15K OHM 1/6W +/-5%	2	R004, R046	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CD0273-JNX	RES. C.F. 27K OHM 1/4W +/-5%	1	R003	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0135-BOO	WIRE BARE JUMPER 13.5MM	2	J225, J229	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0060-BOO	WIRE BARE JUMPER 6MM	21	J005, J009, J102, J105, J110, J112, J116, J239, J243, J251, J604, J623, J628, J629, J903, J906	J908, R002, R044, R609, R617
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0243-JNX	RES. C.F. 24K OHM 1/6W +/-5%	1	R306	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	40-21 75MU-MAC	P.C.B. MAIN BD	1		
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0050-BOO	WIRE BARE JUMPER 5MM	16	C610, C614, C621, C623, J044, J045, J408, J409, J410, J411, J412, L201, L204, L205, L206, L207	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD				D311, J003, J004, J007, J010, J013, J014, J017, J018, J019, J020, J114, J201, J205, J213, J216	J226, J234, J253, J304, J607, J609, J610, J907, R920
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0075-BOO	WIRE BARE JUMPER 7.5MM	25	J222, J403, J405	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0190-BOO	WIRE BARE JUMPER 19MM	3	J101, J109, J233, J917	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0070-BOO	WIRE BARE JUMPER 7MM	4	R107, R109	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0151-JNX	RES. C.F. 150 OHM 1/6W +/-5%	2	C002, C016, C017, C018, C019, C038, C039, C239	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	26-EBP101-JC1	CAP. CER 100 PF 50V +/-5% CH	8	C213, C230	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	25-BFB478-M1X	CAP. ELEC 0.47 UF 50V +/-20%	2	C005, C006, C007, C227, C228, C232, C233, C238, C251, C313	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	27-MBC104-JOX	CAP. M. P.E. 0.1 UF 50V +/-5%	10	Q004, Q005, Q006, Q201, Q202, Q204, Q208, Q603, Q605, Q901, Q902, Q903, Q904, Q905	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	11-SC1815-YB1	TRANSISTOR 2SC1815Y	14	R026, R041, R054, R059, R129, R208, R211, R226, R227, R234, R236, R267, R268, R269, R283, R301	R302, R411, R622, R637, R903, R905, R907, R910, R912
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0102-JNX	RES. C.F. 1K OHM 1/6W +/-5%	25	R025	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0152-JNX	RES. C.F. 1.5K OHM 1/6W +/-5%	1	R292	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0221-JNX	RES. C.F. 220 OHM 1/6W +/-5%	1	R230, R287, R313	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0222-JNX	RES. C.F. 2.2K OHM 1/6W +/-5%	3	C102, C224, C607, C608	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	25-BCB221-M1X	CAP. ELEC 220 UF 16V +/-20%	4	C015, C028, C202, C241, C273, C418, C423	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	25-BCB470-M1X	CAP. ELEC 47 UF 16V +/-20%	7	J042, J404, J905	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	41-WJ0090-BOO	WIRE BARE JUMPER 9MM	3	R007, R047, R050, R606, R623	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	18-CB0472-JNX	RES. C.F. 4.7K OHM 1/6W +/-5%	5	D206, D206A, D312, D313, D314, D315, D601, D602, D603	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	10-1N4148-AB1	DIODE 1N4148 (SWITCHING)	9	T402	
08-2175MU-MA3	ASSY-MAIN BD	37-BSC250-21101	FLYBACK BSC25-021 1	1	S801	
08-2175MU-MA3	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	48-325390-002	SWITCH POWER PS5E-B	1	C837	
08-2175MU-MA3	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	41-WJ0050-BOO	WIRE BARE JUMPER 5MM	1	T802	
08-2175MU-MA3	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	36-TRF020-XX1	TRAN. CONVERTER BCK-4001-34E	1	D804A	
08-2175MU-MA3	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	10-0001H8-EB1	DIODE 1H8 (FAST RECOVERY)	1	D801, D802, D803, D804	
08-2175MU-MA3	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	10-ORL255-EB1	TK30E RL255 (RECTIFIER)	4	D833	
08-2175MU-MA3	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	10-79C8V2-DB1	DIODE ZENER 8V2 1/2W 5%	1	Q801	
08-2175MU-MA3	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	11-BU291A-OA1	TRANSISTOR BU291A	1	Q806	
08-2175MU-MA3	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	11-SC1815-YB1	TRANSISTOR 2SC1 81 5Y	1	R829	
08-2175MU-MA3	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	18-CB0102-JNX	RES. C.F. 1 K OHM 1/6W +/-5%	1	R827	
08-2175MU-MA3	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	18-CB0222JNX	RES. C.F. 2.2K OHM T/6W +/-5%	1	C842	
08-2175MU-MA3	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	25-BDA471-M1X	CAP. ELEC 470 UF 25V +/-20%	1	C827	
08-2175MU-MA3	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	25-BJG221-M1X	CAP. ELEC 220 UF 160V +/-20%	1	C840, C843	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	26-AIC221-KBX	CAP. CER 220 PF 500V +/-10% B	2	C808, C826	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	26-AIM103-KBX	CAP. CER 0.01 UF 500V +/-10% B	2	C824, C835	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	26-APK102-MEJ	CAP. CER 1000PF 400VAC +/-20% E	2	C804, C805	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	26-AQK472-ZFX	CAP. CER 4700PF 250VAC +80-20%F	2	C801, C802	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	27-AQT224-MV1	CAP. M.PP 0.22UF 250VAC +/-20%	1	C818	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	27-MQW683-MOX	CAP. M.PE 0.068UF 250VAC +/-20%	2	C812, C817	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	27-PBC103-JOX	CAP. P.E. 0.01 UF 50V +/-5%	2	J801, J803	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	41-WJ0150-BOO	WIRE BARE JUMPER 15MM	1	P802	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	48-28559W-028	PIN BASE *2 TJC1-2A	0.0003	FOR Q801	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	90-209770-000	SILICONE GREASE G-746	1	R809	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	18-FG0563-JHX	RES. M.O. 56K OHM 2W +/-5%	3	C841, C844, C848	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	26-EBP103-ZF1	CAP. CER 0.01 UF 50V +80-20% F	1	C810	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	26-EBP220-JZ1	CAP. CER 22 PF 50V 5% SL TUBU	1	T803	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	36-215530-002	LINE FILTER	1	T801	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	36-284180-002	LINE FILTER TB1231 (2F)	1	F801	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	50-26930D-1VS	FUSE 2.0AT 250V 5X20MM BELL	2	FOR L801	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	35-139730-OOX	FERR. BEAD BF60	2	FORD831(L810&L811)	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	35-139730-OOX	FERR. BEAD BF70	2	FOR D824 (L806 & L807)	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	35-139730-OOX	FERR. BEAD BF60	2	FOR D830 (L808 & L809)	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	18-CD0101-JNX	RES. C.F. 100 OHM 1/4W +/-5%	1	R808	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)		RES. FUS. 0.22 OHM 1W +/-5%	2	R834, R836	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	18-FG0121-JHX	RES. M.O. 120 OHM 2W +/-5%	1	R819A	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	18-FE0120-JNX	RES. M.O. 12 OHM 1/2W +/-5%	1	R825	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	18-CE0102-JNX	RES. C.F. 1K OHM 1/2W +/-5%	1	R808B	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	18-CD0153-JNX	RES. C.F. 15K OHM 1/4W +/-5%	1	R811	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	18-CB0563-JNX	RES. C.F. 56K OHM 1/6W +/-5%	2	R806, R812	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	13-TDA1 68-46P	ICTDA16846(SMPS)	1	IC801	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	34-R101K2-1B3	COIL CHOKE 100 UH +/-10%	1	L804	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	51-DC0243-OCH	POWER CORD VDE PLUG W/HOUSING	1		
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	27-MBC224-JOX	CAP. M. P.E. 0.22 UF 50V +/-5%	1	C814	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	25-315130-M11	CAP. ELEQ 330UF 400V 20% 35X30	1	C806	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	18-CB0752-JNX	RES. C.F. 7.5K OHM 1/6W +/-5%	1	R810	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	18-KE0105-JNX	RES. GLASS GLAZE 1M OHM 1/2W 5%	2	R802, R807	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	18-KE0475-JNX	RES. GLASS GLAZE 4.7M OHM 1/2W	3	R805, R835, R835A	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	22-00S236-503	NTC RESISTOR S236-5.0M	1	R801	

08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	27-MHM104-K0X	CAP. METAL P.E. 0.1UF 400V 10%	1	C803	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	46-10962W-027	PIN BASE *2 TJC2-2A	1	P801	FOR DEGAUSSING COIL
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	66-20516X-OBO	FUSE HOLDER	2	FOR F801	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	18-CB0470-JNX	RES. C.F. 47 OHM 1/6W +/-5%	1	R826A	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	26-AMM331-JZX	CAP. CER 330 PF 2KV +/-5% SL	1	C830	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	18-CB0472-JNX	RES. C.F. 4.7K OHM 1/6W +/-5%	2	R826, R828	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	22-51C360-N21	POSISTOR PTH451C360N21	1	RT801	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	25-BDB470-M1X	CAP. ELEC 47 UF 25V +/-20%	1	C816	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	11-KSD882-OA1	TRANSISTOR KSD882 (POWER)	1	Q805	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	10-OORU3C-E01	DIODE RU3C (FAST RECTIFIER)	1	D824	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	41-AJ01 25-BEE	WIRE BARE JUMPER 12.5MM	1	L801	FOR FERR. BEAD BF60 X2
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	41-WJ01 40-BOO	WIRE BARE JUMPER 14MM	1	J806	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	18-CD0470-JNX	RES. C.F. 47 OHM 1/4W +/-5%	1	R808A	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	54-343210-000	MICA SHEET 21 X 16 MM	1	FOR Q801	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	67-H28649-3AO	HEAT SINK	1	FOR Q801	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	67-339070-1E7	SPRING CLIP	1	MTG Q801	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	26-AMM221-JZX	CAP. CER 220 PF 2KV +/-5% SL	1	C839	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	26-AMK561-KD3	CAP. CER 560PF2KV +/-10% D	1	C819	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	25-343260-M1X	CAP. ELEC. 25V 2200 UF +/-20%	1	C845	
08-021 75U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	10-TFR104-EB3	DIODE TFR104 (FAST RECOVER)	3	D806, D830, D831	
08-021 75U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	26-EBP561-JC1	CAP. CER 560 PF 50V +/-5% CH	1	C888	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	27-PBC102-JOX	CAP. P.E. 0.001 UF 50V +/-5%	2	C811,C815	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	20-TR502H-5CX	TRIMMER B5K HORI2 TYPE	1	VR801	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	41-WJ0075-BOO	WIRE BARE JUMPER 7.5MM	2	J802, J805	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	10-1N4148-AB1	DIODE 1N4148 (SWITCHING)	4	D805, D807, D832, R823	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	18-CB0182-JNX	RES. C.F. 1.8K OHM 1/6W +/-5%	1	R804	
08-02175U-PWY	ASSY-POWER PARTS (AC110-)	18-CB0823-JNX	RES. C.F. 82K OHM 1/6W +/-5%	1	R803	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	10-1N4148-AB1	DIODE 1N4148 (SWITCHING)	2	D501,D502	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	11-A562TM-OB1	TRANSISTOR 2SA562TM-0	1	Q507	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	11-SC1815-YB1	TRANSISTOR 2SC1815Y	3	Q502, Q504, Q506	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	11-SC2482-OB1	TRANSISTOR 2SC2482	3	Q501,Q503,Q505	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	18-CB0102-JNX	RES. C.F. 1K OHM 1/6W +/-5%	1	R515	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	18-CB0272-JNX	RES. C.F. 2.7K OHM 1/6W +/-5%	1	R514	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	18-CB0681-JNX	RES. C.F. 680 OHM 1/6W +/-5%	5	R502, R506, R509, R511, R522	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	18-FG0153-JHX	RES. M.O. 15K OHM 2W +/-5%	3	R516, R517, R518	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	25-BCB471-M1X	CAP. ELEC 470 UF 16V +/-20%	1	C506	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	25-BLA100-M1X	CAP. ELEC 10 UF 250V +/-20%	1	C504	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	26-AMK102-KRX	CAP. CER 1000 PF 2KV +/-10% R	1	C505	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	26-EBP102-KB1	CAP. CER 1000PF 50V 10% B TUBU	2	C508, C509	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	35-139730-OOX	FERR. BEAD BF60	2	FOR C508 (L505 & L506)	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	41-WJ0060-BOO	WIRE BARE JUMPER 6MM	3	R504, R507, R512	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	41-WJ0075-BOO	WIRE BARE JUMPER 7.5MM	1	J503	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	46-10967W-017	PIN BASE *1 TJC1-1A	1	FOR CRT GROUNDING	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	47-265540-0U7	SOCKET CRT GZS1 0-2-4 B	1	S501	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	48-27240H-057	HS 5P24 450 F/W TJC3-5Y/SCN-5	1	P503	FOR 46-13541 W-057(M.BD P201)
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	46-3061 5H-047	HS 4P24 460 F/W TJC3-4Y/SCN-4	1	P502	FOR46-10960W-047(M.BD P402)
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	26-EBP391-JC1	CAP. CER-390PF 50V +/-5% CH	3	C501,C502,C503	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	18-CB0561-JNX	RES. C.F. 560 OHM 1/6W +/-5%	6	R501, R503, R505, R508, R510, R513	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	41-WJ0050-BOO	WIRE BARE JUMPER 5MM	2	L501,L504	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	34-R569K2-1B3	COIL CHOKE 5.6 UH +/-10%	1	L502, L503	
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	40-21 29MS-CRB	P.C.B. CRT BD	1		
08-02111U-CR1	ASSY-CRT BD (S.S)	18-FE0272-JNX	RES. M.O. 2K7 OHM 1/2W +/-5%	3	R519, R520, R521	
08-02111U-SEY	ASSY - SECAM BD	25-BCB101-M1X	CAP. ELEC 100 UF 16V +/-20%	2	C701,C708	
08-02111U-SEY	ASSY - SECAM BD	26-EBP103-ZF1	CAP. CER 0.01 UF 50V +80-20% F	3	C702, C706, C707	
08-02111U-SEY	ASSY - SECAM BD	27-PBC333-JOX	CAP. P.E 0.033UF 50V +/-5%	1	C705	
08-02111U-SEY	ASSY - SECAM BD	34-R100J2-OEX	COIL PL- 10 UH +/-5%	2	L701,L702	
08-02111U-SEY	ASSY - SECAM BD	13-TA1275-AZO	1C TA1275AZ (SECAM)	1	IC701	
08-02111U-SEY	ASSY - SECAM BD	46-27403H-082	HS 8P TJC8-8A (RIGHT ANGLE)	1		FOR 46-27404W-082 (M.BD S202)
08-02111U-SEY	ASSY - SECAM BD	18-CB0331-JNX	RES. C.F. 330 OHM 1/6W +/-5%	1	R701	
08-02111U-SEY	ASSY - SECAM BD	18-CB0332-JNX	RES. C.F. 3.3KOHM 1/6W +/-5%	1	R702	
08-02111U-SEY	ASSY - SECAM BD	34-R270J2-OEX	COIL PL- 27 UH +/-5%	1	L703	
08-02111U-SEY	ASSY - SECAM BD	25-BFB109-M1X	CAP. ELEC 1 UF 50V +/-20%	3	C704, C709, C710	
08-02111U-SEY	ASSY - SECAM BD	18-CB0203-JNX	RES. C.F. 20K OHM 1/6W +/-5%	1	R708	
08-02111U-SEY	ASSY - SECAM BD	40-21 11MU-SMC	P.C.B. SECAM BD	1		
08-02111U-SEY	ASSY - SECAM BD	41-WJ0060-BOO	WIRE BARE JUMPER 6MM	1	J704	
08-02111U-SEY	ASSY - SECAM BD	41-WJ0075-BOO	WIRE BARE JUMPER : 7.5MM	3	J701,J703,J705	
08-02111U-SEY	ASSY - SECAM BD	26-EBP330-JC1	CAP. CER 33 PF50V +/-5% CH	2	C703,C711	
08-02175U-FBY	ASSY-FRONT CTL BD	48-133310-005	S.W TACT K68T-2-2.0-5 VCD-D302	7	S1201, S1202, S1203, S1204, S1205, S1206, S1207	
08-02175U-FBY	ASSY-FRONT CTL BD	18-CB0822-JNX	RES. C.F. 8.2K OHM 1/6W +/-5%	2	R1205, R1207	
08-02175U-FBY	ASSY-FRONT CTL BD	18-CB0223-JNX	RES. C.F. 22K OHM 1/6W +/-5%	1	R1201	
08-02175U-FBY	ASSY-FRONT CTL BD	18-CB0392-JNX	RES. C.F. 3.9K OHM 1/6W +/-5%	2	R1204, R1206	
08-02175U-FBY	ASSY-FRONT CTL BD	18-CB0272-JNX	RES. C.F. 2.7K OHM 1/6W +/-5%	2	R1208, R1209	
08-02175U-FBY	ASSY-FRONT CTL BD	40-21 75MU-FBB	P.C.B FRONT CTL BD	1		
08-02175U-FBY	ASSY-FRONT CTL BD	46-28246H-047	HS 4P24 F/W 200 TJC3-4Y/SCN-4	1		FOR 46-10960W-047 (M.BD P002)
08-02175U-AVY	ASSY-SIDE AV BD	47-322870-OOG	RCA JACK 3PH YEL. WHT. RED/SW	1	P1101	
08-02175U-AVY	ASSY-SIDE AV BD	46-30790H-067	HS UL #24 400 TJC3-6Y/SCN-6Y	1	P1104B	FOR 46-10964W-067 (M.BD P904)
08-02175U-AVY	ASSY-SIDE AV BD	40-21 75MU-SIC	P.C.B. SIDE AV BD	1		
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	11-OBK337-OB1	TRANSISTOR BC337-40	1	Q1501	
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	13-9028FO-22P	IC TC9028F-022(IR TRANS.)	1	IC1501	
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	15-TSAL62-OOD	INFARED DIODE TSAL6200	1	D1501	
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	18-CB0109-JNX	RES. C.F. 1 OHM 1/6W +/-5%	1	R1501	
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	18-CB0682-JNX	RES. C.F. 6.8K OHM 1/6W +/-5%	1	R1502	
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	25-29741 0-M11	CAP. ELEC 47UF 10V 20% 4.2X7MM	1	C1502	
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	26-EBP101-JC1	CAP. CER 100 PF 50V +/-5% CH	2	C1503,C1504	
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	40-21 18MC-RMA	P.C.B. IR HANDSET BD	1		
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	41-WJ0060-BOO	WIRE BARE JUMPER 6MM	1	J1501	
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	45-120550-20X	CER RESONATOR 455KHZ	1	X1501	
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	54-302000-OOX	FELT TAPE 15X4 CM	1		
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	67-26968X-OE2	BATT. TERMINAL (+/-)	1		
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	67-296810-OE2	BATTERY CONTACT SPRING (-)	1		
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	67-296820-OE2	BATTERY CONTACT SPRING (+)	1		
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	74-009022-60C	POLYBAG HANDSET	1		
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	55-HS45ET-1HABF	CASE UPPER - REMOTE HANDSET	1		
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	55-HS45EB-OHAAK	CASE LOWER - REMOTE HANDSET	1		
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	55-HS45ED-OHAAK	DOOR BATT. - REMOTE HANDSET	1		
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	58-HS45EO-KUIBB	INLAY IR TRANSMITTER BD	1		
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	49-HS45EO-OOXAA	RUBBER PAD KEYS	1		
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	56-HS45EK-1HACC	KEY KNOB" (OVAL) LEFT	1		
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	56-HS45EK-1 HACD	KEY KNOB (OVAL) RIGHT	1		
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	56-HS45EK-2HACC	KEY KNOB (OVAL) UPPER	1		
08-2175MU-RM3	ASSY-REMOTE HANDSET "E"	56-HS45EK-2HACD	KEY KNOB (OVAL) LOWER	1		
08-2175MU-CW2	ASSY-CABINET W/PACKING	63-B2608X-AB4	S/T SCREW B 2.6 X 8 AB	1	MTG PUSH BUTTON(RIGHT)	

08-2175MU-CW2	ASSY-CABINET W/PACKING	54-114000-OOX	FELT TAPE 1 50X1 9MM	10	STICK ON REAR CAB.	
08-2175MU-CW2	ASSY-CABINET W/PACKING	62-314340-OUN	FBT SUPPORTER	1	FOR FBT	
08-2175MU-CW2	ASSY-CABINET W/PACKING	63-B4020X-AB2	S/T SCREW B 4 X 20 AB	4	MTG FRONT & REAR CAB.	
08-2175MU-CW2	ASSY-CABINET W/PACKING	63-W3010X-AB4	S/T SCREW W3X 10 AB	2	MTG SUPPORTER & REAR CAB.	
08-2175MU-CW2	ASSY-CABINET W/PACKING	74-112112-6YCAA	POLYBAG W/SUFFOCATION WARNING	1		
08-2175MU-CW2	ASSY-CABINET W/PACKING	59-1 30460-OOX	RUBBER PAD 25MM X 7MM	2	STICK ON R. CAB.(FOOTING)	
08-2175MU-CW2	ASSY-CABINET W/PACKING	42-51 208E-XXO	SPEAKER 50X1 20MM 8 OHM 6W	2	W601,W602	
08-2175MU-CW2	ASSY-CABINET W/PACKING	46-14026H-02X	HS 2P24 570/5 F/W S1 1-02H	1	P601H	FOR 46-1 2866W-02X (M.BD)
08-2175MU-CW2	ASSY-CABINET W/PACKING	46-14026H-027	HS 2P24 570/7 F/W TJC3-2Y	1	P602H	FOR 46-1 2866W-027 (M.BD)
08-2175MU-CW2	ASSY-CABINET W/PACKING	54-113971-OUE	PVC TUBE #6 L=160MM	2	FOR SPK HOUSING	
08-2175MU-CW2	ASSY-CABINET W/PACKING	63-W301 0X-AB4	S/T SCREW W 3 X 10 AB	8	MTG SPK & F. CAB.	
08-2175MU-CW2	ASSY-CABINET W/PACKING	18-CD0106-JNX	RES. C.F. 10M OHM 1/4W +/-5%	1	R1	
08-2175MU-CW2	ASSY-CABINET W/PACKING	41-BF0220-0BB	WIRE UL 1007 #24 220MM BLACK	1	FOR R1	
08-2175MU-CW2	ASSY-CABINET W/PACKING	54-237931-0X0	HEAT SHRINKABLE TUBE L=2CM	1	FOR R1	
08-2175MU-CW2	ASSY-CABINET W/PACKING	67-105580-OE2	SOLDERING TAG	1	FORR1	
08-2175MU-CW2	ASSY-CABINET W/PACKING	77-016017-03C	BUBBLE BAG	1	FOR CRT BD PACKING	
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	74-023Q32-6WE	POLYBAG 22 X 32CM	1		
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	59-130460-OOX	RUBBER PAD 25MM X 7MM	2	STICK ON F.CAB. (FOOTING)	
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	62-200990-OHA	CABINET SIDE CATCHER	1		
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	63-B2608X-AB4	S/T SCREW B 2.6 X 8 AB	1	MTG LED LENS	
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	67-242830-OEO	SPRING POWER KNOB	1		
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	75-347310-COO	POLYFOAM (UL)	1		
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	75-347320-COO	POLYFOAM (UR)	1		
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	75-347330-COO	POLYFOAM (LL)	1		
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	75-347340-COO	POLYFOAM (LR)	1		
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	67-368000-OAOAA	LOGO (ALUMINIUM)	1		
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	55-2175FC-OCAAL	FRONT CABINET	1		
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	56-344260-OHAAA	PANEL	1		
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	56-2175LE-OHCAA	LENS - LED	1		
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	58-345970-1 UIAA	INLAY SIDE AV	1		
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	56-2175PK-OHAAA	POWER KNOB	1		
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	56-2175FB-OHAAA	PUSH BUTTON	1		
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	58-21 75MP-OUIAM	PLATE MODEL NO.	1		
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	55-356640-OCNAA	REAR CABINET-2	1		
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	76-021 75E-OATAP	CARTON BOX	1		
08-2175MU-CW2	ASSY - CABINET W/PACKING	72-21 75UM-E12AI	OPERATION MANUAL	1		
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	62-216340-OUA	HOLDER POWER CORD	1		
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	62-269940-OHA	POWER SW. ADAPTER	1		
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	63-B2608X-AB4	S/TSCREWB2.6X8AB	2	MTG FRONT CTL BD TO F.CAB.	
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	63-B2608X-AB4	S/TSCREWB2.6X8AB	2	MTG SIDE AV BD& F.CAB.	
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	63-F3010X-BT3	S/T SCREW F 3 X 10 BT (BLACK)	2	MTG RCA JACK & R.CAB.	
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	71-SERIAL-NUBAA	LABEL SERIAL NO.(38X5MM)	3		
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	49-268110-000	BATTERY AA SIZE CARBON ZINC	2		
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	02-271 360-OOX	ASSY-CRT GND WIRE & HOUS.(21)	1		
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	36-DEG210-XX1	DEGUSSING COIL 2500MM	1		
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	46-27688H-047	HS 4P A/B 400/13 RBGW TJC1-4Y	1	P401H	FOR D.Y COIL
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	54-205130-000	SPACER CRT MOUNTING T=3MM	2	MTG CRT & F. CAB.	
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	62-10654X-OOF	UNI-TIE2.5X95MM	4		
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	63-H6025X-AB4	S/T SCREW H 6 X 25 AB	4	MTG CRT & F. CAB.	
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	67-126680-OEO	SPRING CRT 6 X 40 X 0.5 MM	1	FOR CRT	
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	44-21OFLN-SZ1A	CRT A51 KQK99X01 (ASCH)	1	CRT01	
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	01-2175MU-M12AA	SCHEMATIC DIAGRAM	1		
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	74-01 0050-40C	POLYBAG FOR POWER CORD	1		
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	58-347960-1 UIAA	INLAY TERMINAL BD(RCA-E)	1		
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	54-314740-0X0	CRT FIBRE SHEET	4		
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	54-205140-000	SPACER CRT MOUNTING T=2MM	4	MTG CRT & F. CAB.	
08-2175MU-CW2	ASSY-CKD PARTS	65-A6018X-20E	WASHER6X18X2MM	8	MTG CRT	
08-325000-SKY	ASSY-ACCESSORY PACKING(SKD)	74-045045-40C	POLYBAG MAIN PCB	0.0906		
08-325000-SKY	ASSY-ACCESSORY PACKING(SKD)	76-002089-OAP	CARTON BOX LWH 650X480X380MM	0.0091		
08-325000-SKY	ASSY-ACCESSORY PACKING(SKD)	76-0021 36-OAP	CARTON BOX LWH 580X500X250MM	0.003		
08-325000-SKY	ASSY-ACCESSORY PACKING(SKD)	76-002 139-OAP	CARTON BOX LWH 400X300X250MM	0.0091		
08-325000-SKY	ASSY-ACCESSORY PACKING(SKD)	76-002091 -OAT	CARTON BOX LWH 624X384X556MM	0.0036		
08-325000-SKY	ASSY-ACCESSORY PACKING(SKD)	76-326350-01 A	CARTON SHEET 61X37X0.3CM	0.0619		
08-325000-SKY	ASSY-ACCESSORY PACKING(SKD)	74-060060-40F	POLYBAG W/ANTISTATIC MAIN PCB	0.0082		
08-HS45EO-PAY	ASSY - PACKING OF IR HANDSET	76-002091 -OAT	CARTON BOX LWH 624X384X556MM	0.0025		
08-HS45EO-PAY	ASSY - PACKING OF IR HANDSET	76-326350-01 A	CARTON SHEET 61X37X0.3CM	0.06		