

У кого есть проблемные телевизоры шасси MC-00 (пропадание цвета на поддиапазоне L)?

Попробуйте это:

Увеличить значения параметров TOPST(APU) и VID-P.

Если плохо помогает, то один из вариантов:

1. Удалить C108 и R113, добавить параллельно L108 резистор 10 Ом (с родным фильтром X6)
2. Установить фильтр K7252M.
3. Установить фильтр K7252M и доработать по пункту 1.
4. Установить фильтр K2971M. При этом устойчивый цвет будет при меньших значениях пара (APU) и VID-P в SERVICE4, соответственно, меньших шумах на других каналах.

Варианты доработок расположены по мере возрастания качества.

Хотелось бы узнать о полученных результатах в разных регионах. У меня наилучшие результаты по варианту 4.