

Option Byte-Tabelle / Option byte table

Abgleichfunktion	Bit-Nr.	Bedeutung	„0“	„1“	Einstellung ab Werk
Byte 0	0	Terrestrischer Tuner	BGDK	Multinorm	1
	1	Synch Slicer VPC	wird geschrieben will be discripted	wird nicht geschrieben	0
	2	Bild horizontal spiegeln picture horizontal reverse	nein no	ja yes	0
	3	Bild vertikal spiegeln picture vertical reverse	nein no	ja yes	0
	4	SAT-Strom SAT current	hoch high	niedrig low	0
	5	Maske für LCD-Panel masking for LCD panel	ein on	aus off	0
	6	frei free			0
	7	Antenneneingang Radio antenna input radio	separat separately	TV-Eingang genutzt TV input used	0
Byte 1	0	Lautstärke Dynamik Modus dynamic mode in volume	ein on	aus off	0
	1	frei free			0
	2	WSS-Auswertung im VCR-Mode WSS Detection in VCR Mode	nein no	ja yes	1
	3	VPC SynchSlicer Pegel im TV Mode VPC syncSlicer level in TV Mode	TV-Pegel TV level	VCR-Pegel VCR level	0
	4	frei free			0
	5	frei free			0
	6	frei free			0
	7	Automat. Suchlauf (nur für Test) autom. Search (only for test)	normal normally	Frequenz eingeschränkt small range	0
Byte 2	0	FLOF	nein no	ja yes	0
	1	Lock Mode bei Suchlauf lock mode at the automatic search	ja yes	nein no	0
	2	Lock Mode VPC	nein no	ja yes	0
	3	Dunkeltastung beim Umschalten blanking by switch-over	ja yes	nein no	0
	4	frei free			0
	5	AGC memory	aus off	ein on	0
	6	Reaktionszeit auf FB-Befehle reaction time of remote orders	schnell fast	langsam slow	0
	7	WSS (Wide Screen Signaling Bits)	autom.Umschaltung autom.switch-over	keine autom. Umschaltung no autom.switch-over	0
Byte 3	0	Bildformat (Standardwerte) picture ratio (standard values)	zugelassen approved	gesperrt blocked	0
	1	Display	4:3	16:9	0
	2	16:9 Umschaltung 16:9 switch over	zugelassen approved	gesperrt blocked	0
	3	frei free			0
	4	Abschaltautomatik (ohne Synch.) switch-off automatic (without Synch.)	ein on	aus off	0
	5	Warmlaufmodus (Fabrikmodus) warm-up mode (factory mode)	aus off	ein on	0
	6	Micronas Dynamic Bass	ein on	aus off	0
	7	Erstinbetriebnahme first switch on	aus off	ein on	1/0*
Byte 4	0	MSP Audio Clock	aktiv active	nicht aktiv no active	0
	1	Autom.Lautstärke Regelung (AVC) Automatic volume control	langsam slow	schnell fast	0
	2	MSP Standard Check	aus off	ein on	0
	3	frei free			0
	4	Autom. Filmerkennung (AMD) automatic movie detection	schnell fast	langsam slow	0
	5	Warmlaufmodus (Fabrikmodus) warm-up mode (factory mode)	zugelassen approved	verboten forbidden	0
	6	C-Box an AV1	zugelassen approved	verboten forbidden	0
	7	frei free			0

* 1 Einstellung ab Werk – adjust in the factory

0 nach Senderprogrammierung – after channel programming