

Equivalencias de integrados Sharp

La información publicada aquí, a sido recopilada de diversos manuales y bases de datos de características, equivalencias y reemplazos, también de información aportada por colegas electrónicos e investigaciones y experiencias propias.

No pretende ser un tabla de reemplazos fiel y exacta, solo una referencia útil para localizar equivalentes de los circuitos integrados Sharp, con el fin identificar sus funciones o su posible reemplazo, y así facilitar la reparación de equipos de esa marca.

Siempre que sea posible es recomendable el reemplazo del componente original por uno igual y del mismo fabricante.

Es muy probable que existan errores u omisiones, ya que incluso, en algunos casos se detectaron contradicciones al comparar diferentes tablas y manuales de reemplazos.

En caso de ser detectados errores en esta tabla, serán corregidos en la medida de lo posible y se tratara de mantener actualizados los datos incorporando nuevas referencias.

Para encontrar equivalentes y/o características de los integrados Sharp, hay que tener presentes que en algunos manuales, libros y bases de datos, los mismos suelen aparecer identificados de formas diferentes, especialmente en sus primeros caracteres.

Por ejemplo:

IX0000CEZZ - X0000CE - 1X0000CEZZ - RH-1X0000CEZZ - RH-IX0000CE

SHARP	Otros Fabricantes		ECG/NTE
IX0002	TA7063		
IX0004CE	TA7074	UPC1355	749
IX0015	VPC1031N- UPC		
IX0017	CA3065	LA1365	712
IX0020CE	TA7070	LA1364	1004
IX0021CE			1080
IX0022CE			1051
IX0023CE	AN260	SK3495	1079
IX0024CE	TA7102P		1105
IX0025CE	UPC562	SK3475	1050
IX0031	TA7141		
IX0032CE	UPC29C	SK7767	1089
IX0034	TA7170		
IX0035	TA7069		1101
IX0037CE	UPC574		615A
IX0038	HA1184		

IX0042CE	TA7069		
IX0043CE	LA1365	HA1124	712
IX0047CE	HA11112		1189
IX0048	HA11113		
IX0053	UPC1009		
IX0054CE	UPC575	SK3473	1140
IX0065CE	HA11235	SK9249	1550
IX0069CE	CD4001B	MC14001B	4001B
IX0072CE	CD4011B		4011B
IX0080CE			4071B
IX0087TA	LB1405S		1515
IX0091CE	TA7611	IX0092CE	1413
IX0092CE	TA7611	TDA2540	1413
IX0094CE	TA7609	KA2921	1496
IX0101TA	AN5265		1789
IX0109CE	TA7193		
IX0111CE	UA7805	LM78M05	960
IX0113	TA7611	KA2916	1413
IX0114PA			4514B
IX0116CE	T7407	N7407	7407
IX0121CE	TA7670		1671
IX0137CE	T2508		1751
IX0178CE	TDA3570	UPC1352	1416
IX0199CE	UPD1987C	UPD1937C	1759
IX0211	M51355P		
IX0212CE	TA7670		1671
IX0213CE	UPC1382	KAA1382C	1616
IX0214CE	TA7630	KIA6930P	1576
IX0215CE	UPC1365		
IX0223CE	TA7680	KA2914	1572
IX0224CE	TA7681		1570
IX0225CE	LA4440		1377
IX0238CE	uPC1378H		1676
IX0243CE	LA7802	SK9404	1539
IX0252CE	TA7611	KA2916	1413
IX0260CE	LA7910	KA7910	1658
IX0274CE	STR5015		
IX0275CE	TA7680	KA2914	1572

IX0275CE	TA7681		1570
IX0276CE	TA7680	KA2914	1572
IX0292	TA7611	KA2916	1413
IX0325CE	STK7308	SK10161	1870
IX0406	UPC1403		
IX0416CE			1792
IX0437AG	TA7129		1462
IX0450CE	AN5352	SK9728	1835
IX0487CE			1794
IX0488CE	LA3350		1217
IX0498CE	AN5521		1782
IX0499CE	uPC1253H2	SK9879	1795
IX0600CE	TA7777	TA8677N	1790
IX0601	TDA4501		
IX0602	TDA4501		
IX0606	STK7358		7033
IX0633CE	EW84X977		7014
IX0638CE	AM78M05	LM78M05	960
IX0640	LA7830		1773
IX0640CE	AN5515		1684
IX0689	STK7359		
IX0711	M51346AP		
IX0717CE			1847
IX0928	TDA3562		
IX0934CE	LA4270		1798
IX0948CE	AN5521	SK9730	1782
IX0975CE	SAA5231		
IX0984CE	AN5521		1782
IX1007A	LA3350		1217
IX1012AF	uPC577H	MB3202M	1082
IX1013AF	uPC566H		1052
IX1014AF	HA12003	BA1310	1226
IX1020AF	SK3917	CA810	1115
IX1030AF	HA1151	HA11516	1237
IX1032AF	HA1151	HA11516	1237
IX1038AF	TC5081P		1208
IX1039AF	TC5082P		1197
IX1053AF	HA1196		1484

IX1066AF			1354
IX1068AF	TA7310	KIA7310	1192
IX1070AF	TA7205	KIA7205	1155
IX1073AF	UPD861	HD42851	1254
IX1077CE	TA8654		7058
IX1078CE	TA8601BN		7065
IX1086AF	AN7218	KA1018	1563
IX1089A	STK082		1327
IX1112CE	STK4121-II		1874
IX1116AF	BA328	MB3106	1659
IX1118	STR5441		
IX1118CE	STRD5441		
IX1121CE	AN278	EW84X585	1448
IX1135CE	LA4260		1685
IX1146AF			4011B
IX1152BM	TEA2164		
IX1153BM	TEA2029C		
IX1157BM	TDA8451		
IX1158BM	TDA8452		
IX1159BM	TDA8390		
IX1162BM	TDA8153		
IX1163BM	TDA8170		
IX1184BM	L7805CV		960
IX1185BM	L7812CV		966
IX1190CE	TA8680N	IX1712CE	7010
IX1207CE	TDA3566		
IX1208CE	TDA8305		
IX1291	STK73408II		
IX1311CE			7065
IX1705CE	LA7670		7054
IX1712CE	TA8680N	IX1190CE	7010
IX1791CE	STK73907T		
IX1828	LA7680		
IX2154	LA7670		7054
IX2169CE	LA7670		7054
IX2573CE	TA1201	KA2163B	
IX2701CE	TA1201BN	KA2163	
IX3253CE	TA1268N		

Comunidad Electrónicos www.comunidadelectronicos.com
Copyright Luis Alberto Tamiet - Todos los derechos reservados.

[Volver al índice de Artículos](#)

[Volver a la Página Principal](#)

