

背光亮度

您可根据收看环境,按【◀▶】键适当调节背光亮度来降低显示屏亮度以达到节能的效果。通过降低显示屏的亮度,可显著地降低电视机在使用过程中的能耗,也能为您降低电视机的运行成本。

- ※ 减小背光亮度后看电视时,液晶屏可能会发出轻微声音。这是由液晶屏工作原理决定的,并非故障,不会影响正常收看。
- ※ 开启 3D 功能后,背光亮度自动恢复为 100%,不能进行背光亮度调整;关闭 3D 功能后,背光亮度恢复为用户设定值。

画质增强

开启此功能,可获得较好的画质效果,一般将此项功能设为“开”。

- ※ VGA 状态下,无此项功能。

专家设置

在电视/AV 模式下:

色 温: 提供“冷色、标准、暖色、用户自定义”色温模式。

您可以手动调整红、绿、蓝增益的比例。

调整后的色温被存储为用户自定义模式。

画面位置: 调整图像画面上/下/左/右位置。

彩色制式: PAL、NTSC、SECAM、自动(仅模拟电视模式下有效)。

动态景深: 开启此功能,可增加画面景深扩展。

动态降噪: 设置为“开”时,可减少图像噪声,但会影响清晰度。

可根据图像质量将此项设置为“关”或者“开”(在非 VESA 格式下有效)。

彩色空间: 进入后按【◀▶】键可调整肤色、红色、绿色、蓝色、黄色、紫色和青色。

复 位: 将当前通道/信号格式的专家设置参数恢复到出厂状态。

